

#### 4～20mA仕様対応へTUSB-S01VMD01Zの拡張改造

小型の抵抗器一本で4～20mA仕様対応になります。

抵抗器は1/4W～1/2W型で200Ωまたは250Ω。

200Ωのときは4mAで0.8V、20mAで4Vになります。

250Ωの場合は4mAで1V、20mAで5Vになり、パソコンに取り込み、グラフ表示、データ処理が可能になります。

入力側とインタフェース側とは完全に絶縁されているので安心して接続できます。

電力関係、工場設備等に御活用ください。

#### 重要

200Ωまたは250Ωの抵抗を接続しなかったり、正確に接続せずに信号源を接続すると、信号源のドライブ能力によっては本器のADコンバータを破損することがあります。御注意ください。

