

## 高コモンモード電圧非絶縁4ch差動増幅器

## T-04HCOMR01

税別価格 59,000 円

## 特長

T-04HCOMR01は、高い同相電圧範囲を持つ4チャンネルのユニティゲイン差動アンプです。複数台の組合せでチャンネル数の設定が出来ます。±500Vまでの同相入力電圧を除去し差動電圧を取り出すため計測系の構成が単純になります。ハイサイド電流計測、マルチセルバッテリーの上位セル電圧計測、ADコンバータのプリアンプ、絶縁アンプの置き換え等の用途に適します。全数出荷時試験済み、安心してお使い頂けます。



リアパネル



安全バナナプラグ(オプション)

## 仕様

回路数	4回路
入力コネクタ	4mmバナナジャック
出力コネクタ	BNCジャック
入力抵抗(差動)	2MΩ
出力抵抗	50または1kΩ
出力電流	1ch当り50mA、合計80mAまで
最大差動入力電圧	±12V
最大同相入力電圧	±500V
出力電圧範囲	約±12V
ゲイン	1
ゲイン誤差(FS)	Typ.0.02%/Max:0.05%
オフセット電圧	Typ.0.5mV/Max:3V%
同相電圧除去比	80dB以上(DC~10KHzにて)
帯域幅	DC-130kHz(±3dB)
スルーレイト	Typ.7.5V/us
電源	5V,100mA 付属のACアダプタを使用
大きさ	30(高さ)×200(幅)×140(奥行)各mm(突起部含まず)
重さ	約670g

## 付属品

○ACアダプタ

1個

## オプション

○安全バナナプラグ(赤黒で1組)  
○ケーブル各種お問い合わせください。

1組

税別価格2,400円

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**  
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

## ⚠ 注意

●ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。  
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けます様お願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

**株式会社タートル工業**

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL: 029-843-0045 FAX: 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: http://www.turtle-ind.co.jp

2019/06/07