

マルチチャンネル I/Vコンバータアンプ

T-IVA008BAC

税別価格 240,000 円

特長

複数のフォトダイオード、光電子増倍管などの信号を一括処理できる8chマルチチャンネルの I/Vコンバータアンプです。小型軽量、低コストで、接続の手間を簡略化し、準備時間の短縮化、スペースファクタの向上が見込まれます。出荷時全数試験済み、安心してお使い頂けます。



仕様

チャンネル数	8チャンネル
入力端子	BNC
電流電圧変換率	1×10^6 (標準変換抵抗: $1M\Omega$)
変換誤差	±2%以内 (25°C ± 10°C以内)
周波数特性	DC ~ 約120kHz ± 3dB以内 (信号源抵抗値 $1M\Omega$ の試験回路において)
最大出力電圧	約±12V
最大出力電流	10mA
雑音電圧	250 μ Vrms以下 (入力オープン、静電シールド時)
出力抵抗	50 Ω
出力端子	BNC
電源電圧	AC100V
消費電流	40mA (AC100V時)
使用温度範囲	5°C ~ 45°C
寸法	(W)430mm × (H)88mm × (D)230mm (突起部含まず)
重力	4kg

付属品

○ACケーブル

1個

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けます様お願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。


株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.
〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4
TEL: 029-843-0045 FAX: 029-843-2024
E-mail: info@turtle-ind.co.jp
URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

2016/08/12